

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАМЕРЯ DX500Z

СЪЕМКА ФОТО И ВИДЕО

Примечание. Перед первым использованием необходимо полностью зарядить встроенный аккумулятор **IP камеры** в течение *3-4 часов*.

Для того, чтобы начать запись видео и съемку фотографий Вам необходимо:

1. Вставить карту памяти *MicroSD* в слот (карта памяти должна быть рабочей, соответствовать требованиям по классу скорости записи и, желательно, быть предварительно отформатированной).
2. Нажать кнопку питания On-Off: питание **мини видеокамеры** включено.
3. Нажмите однократно кнопку *Фото* для съемки фото: светодиодный индикатор *мигнет* один раз, фотография сохранена.
4. Нажмите однократно кнопку *Видео* для начала или остановки записи видео.

Примечание. Нажмите и удерживайте кнопку *Видео* более *6 секунд* для сброса настроек устройства.

УДАЛЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН

1. На смартфоне под управлением *iOS* или *Android* зайдите в [AppStore](#) или, соответственно, [Google Play Market](#) и установите приложение *BVCAM*.

Примечание. Для корректной работы приложений желательно установить последнюю версию операционной системы. Например, приложение *BVCAM* корректно работает с операционными системами *Android* не ниже *версии 4* и *iOS* не ниже *версии 9*.

2. Установите карту памяти и включите **мини камеру**, нажав кнопку питания On-Off.

3. Не производите никаких действий и дождитесь полной загрузки *мини камеры* – это займет *примерно 2 минуты*.

Примечание. Вы можете подключать **беспроводную камеру** к зарядному устройству вне зависимости от того, в каком она находится режиме.

4. Включите на смартфоне *Wi-Fi* и подключитесь к сети *****.*****_****** (что соответствует *ID-номеру видеокамеры*).

5. Запустите установленное приложение и в появившемся окне нажмите на *+* и далее *Add new online Device -> Search(Lan)*.

6. После того, как Ваша **видеокамера** будет найдена – нажмите на нее для добавления, а затем нажмите кнопку *OK*. **Мини видеокамера** появится на главном экране и будет доступна для просмотра и настройки. Пароль, используемый по умолчанию для доступа к видеокамере: *8888*

Примечание. При первом подключении к **видеокамере**, приложение выводит сообщение: *We recommend that you change your default camera access password for security*. Нажатие кнопки *Change* переводит в меню смены пароля, нажатие *Skip* позволяет игнорировать рекомендацию по смене пароля.

В режиме просмотра доступны следующие настройки (для открытие/закрытия *панелей меню* необходимо однократно нажать на экран):

Верхняя панель:

- а) регулировка яркости
- б) контраст
- в) активация ночной подсветки
- г) выбор разрешения трансляции: 480p, 640p, 720p, 1080p

Нижняя панель:

- а) активация микрофона
- б) активация спикерфона (недоступно для данной камеры)
- в) фото
- г) видео
- д) управление сервоприводом (недоступно для данной камеры)
- е) зеркальное отражение по вертикали и горизонтали

7. Для того, чтобы настроить удаленное подключение к **мини видеокамере** через Интернет, необходимо зайти в раздел *Wi-Fi Config* мини видеокамеры и далее настроить:

- а) *SSID* – выбираем *Wi-Fi* сеть, в которой будет работать **IP-видеокамера**.
- б) *Password* – вводим пароль для доступа к *Wi-Fi* сети.
- б) Нажимаем *OK* для завершения настроек и подтверждаем введенный пароль от *Wi-Fi* сети.

После этого **видеокамера** перезагрузится, индикаторы временно погаснут и снова загорятся. Время перезагрузки составляет *около 1 минуты*. Если все данные введены корректно, статус камеры изменится на *Online*. Камера станет доступна для удаленного подключения через Интернет.

МЕНЮ ВИДЕОКАМЕРЫ

В приложении BVCAM, в меню настроек **мини видеокамеры** помимо раздела *Wi-Fi Config*, который используется для настройки удаленного доступа к видеокамере, Вы можете изменить следующие настройки:

1. Пункт *Advance Config* – расширенное меню настроек:
 - а) *Alarm Config -> Motion Detection sensitivity* – чувствительность срабатывания датчика движения (1 - высокая, 7 - низкая, *Disabled* – отключен)
 - б) *Alarm interval 30-300 second* – длительность записываемого ролика при срабатывании ДД,
 - в) *Push Notifications* – активация уведомлений при срабатывании ДД
2. Пункт *Modify Device* – позволяет переименовать камеру и установить пароль.
3. Пункт *SD Card Record Config* – выводит информацию о состоянии карты памяти, а также позволяет изменять настройки и режимы записи.
 - Record – On Alarm* – по датчику движения, *All Day* – постоянная запись, *Timing record* – запись в выбранный интервал времени.
 - Resolution* – разрешение записи(640p, 720p, 1080p).
 - Record sound* – запись звука.
 - Loop recording* – циклическая запись вкл/выкл.
4. Пункт *Time Settings* – настройка даты и времени.
5. Пункт *Email Config* – настройка отправки оповещений о срабатывании датчиков на email.
6. Пункт *FTP* – настройка записи оповещений на *FTP*.
7. Пункт *DDNS* – настройки удаленного доступа через *DDNS*.
8. Пункт *Change P2P access password* – смена пароля доступа к камере.
9. Пункт *Device reboot* – перезагрузка камеры.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВИДЕОКАМЕРЫ

Видеокамера DX400Z
Кабель MicroUSB–USB
Набор для установки
Адаптер питания 220В